



ZODIAC M3000

- Mobilstasjon for 27 MHz båndet
- Brukervennlig
- Ingen samtalekostnader
- Mikroprosessorstyrt
- Stort belyst display

ZODIAC M3000



Zodiac M3000 er en avansert mobilstasjon for 27 MHz båndet som bygger på det nyeste innen mikroprosessorstyrt teknologi.

Dette er en profesjonell modell for deg som ønsker det beste. Kombinasjon av nytt elegant design og lite format gjør Zodiac M3000 enkel og praktisk i bruk.

Zodiac M 3000 passer like godt i bil, på hytta eller hjemme.

Av fremtredende fordeler kan vi nevne

- Programmerbare funksjonstaster på mikrofon
- 7 programmerbare hurtigvalg av kanaler
- Kanalsøk (scan.) på alle kanaler eller minnekanaler
- Dual Watch (Vekselsvis lytting på 2 kanaler)
- Justerbart lys i display
- Innebygget voltmeter for driftsspenning
- Hurtigvalgstast for kanal 9 og 19

Tekniske data

Kanaler:	40
Frekvens:	26.965 til 27.405 MHz
Frekvens stabilitet:	+/- 0,001%
Operasjonstemperatur:	-10 til +60 °C
Spenning:	+13.8 volt DC, nominell
Antenneimpedans:	50 ohm
Mottaker følsomhet:	20dB SND ved 0,5uV, justerbar
Audio utgang:	2 watt over 8 ohm
Strømtrekk mottaker:	Ca 300mA avhengig av lydstyrke
Utgangseffekt:	Maksimalt 4 watt
Modulasjon:	FM justerbar maks. 2KHz
Strømtrekk:	sending 1,5 A +/- 10%
Dimensjoner B x H x D:	150 x 45 x 157 mm
Vekt:	1,4 kg

Forhandler: